



发电机组主要参数/Основные параметры генераторной установки			
品牌/型号/Марка/ Модель	SanyPower/SP-132SC	电压/ Напряжение	400V/230V
备用功率/容量/ Резервная мощность / емкость	145kW/181kVA	频率/ частота	50HZ
常用功率/容量/ Общая мощность / емкость	132kW/165VA	电流/ сила тока	237A
噪音 dB/Уровень шума дБ	7 米内 75 分贝/75 дБ в пределах 7 метров	转速/ Скорость вращения	1500r/min
加热器/ Нагреватель	标配/Стандарт	燃油过滤器 /Топливный фильтр	标配/Стандарт
ATS/ABP	标配/Стандарт	油箱容量/Емкость бака	250L
生产商Производитель	湖南斯宝尔新能源有限公司/德国技术 Компания Hunan Sibaoer New Energy Co., Ltd./Немецкая технология		
发动机技术参数/ Технические параметры двигателя			
品牌/型号/Марка/ Модель	SanyPower/SP6K150F		
进气方式/Способ приема воздуха	增压中冷/ С турбонаддувом		
燃烧方式/Метод горения	直喷式/ Непосредственный впрыск		
汽缸数/ Количество цилиндров	6 缸/ 6 цилиндров		
缸径×行程 mm/ Диаметр цилиндра × переход mm	105×135 (mm)		
排量/ вытеснение объема	7. 41L		
压缩比/ степень сжатия	17: 1		
1h 功率 (KW) мощность за час	150		
100%（主用功率）燃油消耗率/100% (основная мощность) уровень	34. 46L/h		

расхода топлива		
75%（主用功率）燃油消耗率/75% (основная мощность) уровень расхода топлива	26. 3L/h	
50%（主用功率）燃油消耗率/50% (основная мощность) уровень расхода топлива	18. 2L/h	
机油总容量 L/Общий объем масла, л	17	
冷却水总容量 L/ Общий объем охлаждающей воды л	35	
机燃比 %/ Соотношение двигатель-топливо%	≤0. 1	
启动方式/ Метод запуска	DC24V 电启动/Электрический запуск	
发电机参数/ Параметры генератора		
品牌/型号/Марка/ Модель	SanyPower/SP-274E-1	
相数/ Фаза	3	
接线方式/ Проводка	三相四线，Y 型绕接/ Трехфазный четырехпроводной, обмотка Y-типа	
功率因数/ Фактор силы	1. 0	
防护等级/ Уровень защиты	IP23	
励磁方式/ Метод возбуждения	无刷自励/Бесщеточное самовозбуждение	
绝缘等级/温升等级/ Класс изоляции / класс превышения температуры	H/H	
电话影响系数 TIF/ Фактор влияния телефона TIF	<50	
电话谐波系数 THF/ Коэффициент телефонной гармоник THF	<2%	
发电机容量/ Мощность генератора	150kVA	
励磁电压/ Напряжение возбуждения	50V	
控制系统/ Система контроля		

- 1、液晶显示 LCD 为 132x64，带背光，四种语言(简体中文、英文、西班牙文和俄文)显示，轻触按钮操作； /1. Жидкокристаллический ЖК-дисплей размером 132x64, с подсветкой, дисплеем на четырех языках (упрощенный китайский, английский, испанский и русский), нажмите кнопку для работы;
- 2、采用硅胶面板及按键，适应环境高低温能力强； /2.сильная способность адаптироваться к высокой и низкой температуре окружающей среде;
- 3、具有过压、欠压、过频、欠频、过流保护功能； /3. С функциями защиты от перенапряжения, пониженного напряжения, повышенной частоты, пониженной частоты и перегрузки тока;
- 4、控制保护功能：实现柴油发电机组自动开机/停机、合分闸(ATS 切换) 及完善的故障显示保护等功能； /4. Функция управления и защиты: реализовать функции автоматического запуска / остановки, закрытия и открытия (переключение ATS) дизель-генераторной установки и идеальной защиты от индикации неисправностей;
- 5、采集并显示市电/发电三相电压、三相电流、频率、功率参数； /5. Сбор и отображение параметров трехфазного напряжения сети / генерации, трехфазного тока, частоты и мощности;



机组尺寸/ Размер блока

长 2900(mm)	宽 1050(mm)	高 1450 (mm)	重量 1560 (kg)